



+7 771 447 09 89
+7 771 837 21 25

sngy.kz

№	Genset Model Модель генератора	Genset Prime Power Номинальная мощность		Engine Model Модель Двигателя	Alternator Model Модель альтернатора	Dimensions (L*W*H) (mm) Габаритные размеры (Д*Ш*В)	Weight (kg) Вес (кг)	Fuel Tank Объем топливного бака	V ³ oil Объем масла	V ³ cool Объем охл.жидкости	Battery Аккумуляторы		Fuel consumption Расход топлива
		kVA кВА	kW кВт	Ricardo	FFDL	Silent Кожух	Silent Кожух	L Литры	L Литры	L Литры	A/H Ампер/Час	Кол-во	L/h Литр/Час
1	FFDL-10GF	12,5	10	K4100D	164C-10KW	2200*1000*1550	1150	220	5	5	60	1	4
2	FFDL-15GF	18,75	15	K4100D	184E-16KW	2200*1000*1550	1150	220	8	14	60	1	5
3	FFDL-20GF	25	20	k4100D	184F-20KW	2200*1000*1550	1200	220	13	15	60	1	9
4	FFDL-25GF	31,25	25	K4100D	184G-24KW	2200*1000*1550	1250	220	13	15	60	1	15
5	FFDL-30GF	37,5	30	k4100D	184H-30KW	2200*1000*1550	1280	220	13	15	60	1	18
6	FFDL-40GF	50	40	k4100zd	224C-40KW	2400*1000*1550	1450	240	14	18	60	1	20
7	FFDL-50GF	62,5	50	ZH4105ZLD	224D-48KW	2400*1000*1600	1550	240	14	18	60	1	22
8	FFDL-60GF	75	60	R6105ZD	224E-58KW	3200*1300*1800	2100	380	14	18	60	2	23
9	FFDL-70GF	87,5	70	R6105ZD	224F-68KW	3200*1300*1800	2130	380	13	17	60	2	24
10	FFDL-80GF	100	80	R6105ZD	274B-80KW	3200*1300*1800	2210	380	18	25,5	100	2	25
11	FFDL-90GF	112,5	90	R6105AZD	274C-94kw	3200*1300*1800	2220	380	18	28,6	100	2	39
12	FFDL-100GF	125	100	R6105AZLD	274CC-100KW	3200*1300*1800	2260	380	25	29,6	100	2	51
13	FFDL-150GF	187,5	150	WD615	274FC-152KW	3600*1500*2100	2850	520	41	73,2	100	2	61
14	FFDL-200GF	250	200	WP10-264	HJI-200kw	3800*1600*2250	3150	700	41	80,2	132	2	81
15	FFDL-250GF	312,5	250	WP10-308	HJI-250kw	4000*1600*2200	3450	700	41	80,2	132	2	92
16	FFDL-300GF	375	300	WP618E350	HJI-300kw	4200*1800*2200	3900	700	41	80,2	132	2	100
17	FFDL-350GF	437,5	350	WP12	314F-360KW	4200*1800*2250	4200	900	41	80,2	190	2	114
18	FFDL-400GF	500	400	WP13	354C-400KW	4300*1800*2250	4400	900	65	147	190	2	126
19	FFDL-500GF	625	500	QN26H680	354DC-500KW	4300*2100*2400	5900	1000	65	147	190	2	141